SPIRIT M SERIES

数字输出

可直接接驳数字录音系统



立体声返回

特设4路立体声返回及返回总控



四组辅助母线输出

推子前后各两组，并设有辅助总控



灵活机架组合

内置机架结构，随意转换为台式或安装式



直接输出

输入信号可通过直接输出送给多轨录音机(推子前)或推子后



18dB/oct的高通滤波器

滤走 100Hz 以下的低频信号，提高语言清晰度





四组立体声输入＋四组立体声返回 的新颖设计

Soundcraft
英 国 声 艺

M系列调音台技术指标：

编号：Soundcraft M PS V3_0707

频率响应

话筒/线路输入至输出———————————————— +/-1dB 20Hz-20kHz

总谐波失真

话筒 灵敏度为 -30 dBu，所有输出在 +20 dBu———————— <0.008% @ 1kHz

噪音

话筒输入等效噪声
（ 最大增益，22Hz- 22kHz,不加权）———————————— -128dBu
AUX（ 辅助）和 MIX（ 混合）
（ 8通道， 推子拉下， 22Hz- 22kHz，不加权）———————— <-84dBu

串音

通道处于哑音状态 ———————— <90dB 20Hz - 10kHz,<80dB 10kHz - 20kHz
推子拉下(以0标志为参考)——— <90dB 20Hz - 10kHz,<80dB 10kHz - 20kHz
辅助送出电位器关闭 ———————— <90dB 20Hz - 10kHz,<80dB 10kHz - 20kHz

输入输出阻抗

话筒输入 ———————————————————————— ~2kΩ
单声道线路输入 ———————————————————— >40kΩ
立体声线路输入 ———————————————————— >30kΩ
立体声返回输入 ———————————————————— >10kΩ
耳机输出 ———————————————————————— ~40Ω
所有其他音频输出 ———————————————————— 75Ω

输入输出电平

话筒输入最大电平———————————————————————— +12dBu
单声道线路输入最大电平 ———————————————————— +38dBu
立体声线路输入最大电平 ———————————————————— +21dBu
耳机输出(200Ω) ———————————————————————— 150mW
所有其他音频输出———————————————————— +21dBu into 10kΩ

滤波器

高通 ———————————————————————— 100Hz，18dB/octave

均衡器

高频———————————————————————— 12kHz,+/-15dB
中频———————————————————— 240Hz-6kHz,+/-15dB
低频———————————————————————— 60Hz，+/-15dB

尺寸

M4(连同两侧包边)———————— 15.6″ /397(W),4.7″ /119(H),20.6″ /523mm(D)
M4(不连两侧包边)———————— 14.7″ /373(W),4.7″ /119(H),19.3″ /490mm(D)
M8/12(连同两侧包边)———————— 19.9″ /506(W),4.7″ /119(H),20.6″ /523mm(D)
M8/12(不连两侧包边)———————— 19.0″ /483(W),4.7″ /119(H),19.3″ /490mm(D)

重量

M4———————————————————————— 14.8 lbs/6.75kg
M8———————————————————————— 18.1 lbs/8.25kg
M12———————————————————————— 18.8 lbs/8.55kg

声艺M系列调音台备有三种规格。单声道话筒/线路输入通道可选择 4 路、 8 路、 1 2 路。其余的标准设施和功能基本上相同。







应用范围



实况扩声 | 家庭录音室 | 电子琴、取样器、合成器及其它电子乐器 | 酒吧、学校、社区中心、中心、礼拜堂等的扩声系统 | 电视台作为现场制作 | 多媒体制作 | 电视节目后期制作设备 | 多组音箱的扩声系统 | 会议室

保障您的权益

用户在选购 声艺 产品时，请检查保修卡上有没有［兆信防伪标志］。切勿因小失大， 失去了维修保养的服务。假货、水货的质量没有保证， 会严重影响整个音响系统的质量。

刮 拨8008208850 或010-64450315 兆信防伪 www.p-pass.com

中国大陆.港.澳总代理

ACE

安恒利(国际)有限公司

香港总公司及展厅:
香港新界葵涌葵丰街1-15号
盈业工业大厦B座6楼23至28室
电话：(852) 2942 2100
传真：(852) 2424 0788
网址：http://www.acehk.com

北京维修及技术支援中心:
北京市朝阳区双桥中路甲9号
邮编：100121
电话：(010) 8536 0422
传真：(010) 8536 0149
E-Mail: info@acebj.com

上海维修及技术支援中心:
上海市平凉路716号3楼
邮编：200082
电话：(021) 5521 1510
传真：(021) 6589 7112
E-Mail: sacek@online.sh.cn

广州维修及技术支援中心:
广州市大沙头三马路1号4-5楼
邮编： 510100
电话：(020) 8386 3535 8386 3598
传真：(020) 8386 3550
E-Mail: acegz@acegz.com