

Wizard Extreme

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN / GEWICHT

- Abmessungen (L x B x H)..... 552 x 516 x 208 mm
- Gewicht..... 14,5 kg

KONSTRUKTION

- Gehäuse Stahl
- Oberflächeelektrostat. pulverbeschichtet
- Farbe schwarz

TEMPERATUREN

- Maximale Umgebungstemperatur (T_a)..... 40° C
- Maximale Gehäusetemperatur 75° C
- Wärmestrom 1092 Btu/h @ 320 W, 1058 Btu/h @ 310 W

MONTAGE

- Minimaler Abstand zu brennbarem Material 0.3 m
- Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche..... 0,1 m
- Minimaler Freiraum um die Lüftungsöffnungen 0,1 m
- Orientierungbeliebig
- Befestigung..... 2 Langlöcher, sechs 13 mm Bohrungen im Bügel

STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

- Daten I/O 3-pol XLR Stecker/Buchse, pin 1=shield, pin 2 (-), pin 3 (+)
- Steuerprotokoll..... USITT DMX-512 (1990)
- Übertragungsnorm RS-485
- DMX Modi 1-, 11- oder 8-Kanal
- Standalone Trigger..... Musik oder Auto
- Steueroptionen..... DMX-Controller, Stand-Along, Master/Slave

ELEKTRISCHE KENNWERTE, EU MODELL

- Netzanschluss 3-pol. IEC Einbaustecker
- Netzspannung.....230 / 240 / 250 V, 50 Hz
- Hauptsicherung..... 3,15 A T, P/N 05020013
- Sekundärsicherung.....2 A T, P/N 05020009
- Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 230 V, 50 Hz .. 320 W, 1,5 A
- Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 240 V, 50 Hz .. 320 W, 1,6 A
- Maximum Leistungs- und Stromaufnahme @ 250 V, 50Hz ... 310 W, 1,4 A

SICHERHEITSNORMEN

- EU EMV EN 55103-1, EN 55103-2
- EU Sicherheit EN 60598-2-17
- Kanada, Sicherheit CSA C22.2 NO 166
- USA, Sicherheit ANSI/UL 1573

PHILIPS MSD 250/2 LEUCHTMITTEL

- Typ..... Entladung
- Leistung..... 250 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer..... 3000 Stunden
- Farbtemperatur..... 8500K

OSRAM HSD 250 LEUCHTMITTEL

- Typ..... Entladung
- Leistung..... 250 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer..... 2000 Stunden
- Farbtemperatur..... 6000K

PHILIPS MSD 200 LEUCHTMITTEL

- Typ..... Entladung
- Leistung..... 200 Watt
- Durchschnittl. Lebensdauer..... 2000 Stunden
- Farbtemperatur..... 6000K

LIEFERUMFANG

- Handbuch 35060155
- Netzleitung, EU Modell:
 - 3x1,0 mm², IEC Schuko..... 11501020
 - 3x1,0 mm², ohne Netzstecker..... 11501010

ZUBEHÖR

- Philips MSD 250/2, 2000 hr Entladungslampe 97000107
- Osram HSD 250, 2000 hr Entladungslampe 97010103
- Philips MSD 200, 2000 hr Entladungslampe 97000104
- Half-coupler 91602005
- Wizard Multi-coupler (für Montage mehrerer Geräte)..... 91606010
- Wizard Bodenständer..... 91606008

BESTELLINFORMATION

- Wizard Extreme, EU Modell 90426200